

SM-3520U



Mezclador estéreo profesional de 20 canales con reproductor USB/SD/MP3 integrado, procesador de efectos digitales y salidas múltiples.

REPRODUCTOR USB	<p>Reproduce ficheros MP3 Puerto USB para conexión de memorias USB Lector de tarjetas SD Admite memorias hasta 8 GB Información ID3 tag</p>
ENTRADAS	<p>16 micros balanceados XLR, 150 Ohm 1'5 mV o 16 líneas balanceadas jack 6'3 mm, 20.000 Ohm 150 mV 2 líneas estéreo, 2 x jack 6'3 mm, 20.000 Ohm 150 mV 2 retornos estéreo balanceados, 2 x jack 6'3 mm, 20.000 Ohm 1 V 1 tape input, 2 x RCA, 20.000 Ohm 150 mV</p>
CONTROLES	<p>Micro/línea: filtro de supresión de bajos (18 dB, 75 Hz), ganancia, graves (± 15 dB, 80 Hz), medios (± 15 dB, 2.500 Hz), agudos (± 15 dB, 12.000 Hz), envío auxiliar, envío EFX, pan, mute-alt 3-4, PFL y volumen deslizando Reproductor USB/SD: play/pause, stop, repetición, avance y retroceso de canción y asignación al canal 11/12 Main: volumen deslizando Alt 3-4: volumen deslizando Control Room/Phones/Indicador luminoso: selección de fuente y volumen CD/Tape: asignación a la salida Main Envíos auxiliares: control de volumen Retornos auxiliares: control de volumen y asignación a Main/Alt 3-4 Procesador de efectos: selección de efecto</p>
FUNCIONES	<p>Preescucha por auriculares PFL asignable para cada canal Controles deslizantes por canal Ecuador de 3 bandas por canal Indicador luminoso de exceso de señal y de nivel de salida master</p>
SALIDAS	<p>Master (balanceado, 2 x XLR), alt 3-4 (balanceado, 2 x jack 6'3 mm), control room (balanceado, 2 x jack 6'3 mm), grabación (2 x RCA), 2 envíos auxiliares (desbalanceados, jack 6'3 mm), auriculares estéreo (jack 6'3 mm)</p>
PHANTOM	<p>48 V, seleccionable</p>
RESPUESTA	<p>20-20.000 Hz</p>
DISTORSIÓN	<p>Armónica: 0'007 %</p>
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	<p>> 82 dB</p>
ALIMENTACIÓN	<p>100-240 V CA, 20 W máximo</p>
MEDIDAS	<p>612 x 80 x 338 mm fondo</p>

PESO

6'5 kg

© 2018 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.