



Mezcladores profesionales para uso DJ con reproductor integrado.

REPRODUCTOR	<p>Reproduce ficheros MP3 Puerto USB para conexión de memorias USB Lector de tarjetas SD Admite memorias hasta 32 GB Información ID3 tag</p>
ENTRADAS	<p>1 micro balanceado combo (XLR y jack 6'3 mm), 600 Ohm 1'5 mV 1 phono/línea, 2 x RCA 56.000 Ohm 3 mV y 47.000 Ohm 300 mV 2 phono 2 x RCA, 56.000 Ohm 3 mV 2 líneas 2 x RCA, 47.000 Ohm 150 mV</p>
CONTROLES	<p>Micro: ganancia, agudos (-32, +12 dB, 10.000 Hz), medios (-32, +12 dB, 1.200 Hz), graves (-32, +12 dB, 50 Hz), selector de entrada, PFL, talk over y volumen deslizable Phono/línea: ganancia, agudos (-32, +12 dB, 10.000 Hz), medios (-32, +12 dB, 1.200 Hz), graves (-32, +12 dB, 50 Hz), selector de entrada, PFL y volumen deslizable Reproductor USB/SD: play/pause, stop, repetición, avance y retroceso de canción, ganancia, agudos (-32, +12 dB, 10.000 Hz), medios (-32, +12 dB, 1.200 Hz), graves (-32, +12 dB, 50 Hz), selector de entrada, PFL y volumen deslizable Master: balance, volumen e indicador luminoso de nivel de salida Booth: volumen Preescucha: volumen y control de asignación CUE/MASTER Crossfader: control deslizable, curva ajustable y modo reversible</p>
FUNCIONES	<p>Preescucha por auriculares PFL asignable para cada canal Crossfader recambiable con curva ajustable y modo reversible Controles deslizantes por canal Ecuador de 3 bandas por canal Talk over en el canal 1 Indicador luminoso de nivel de salida master</p>
SALIDAS	<p>Master (2 x XLR y 2 x RCA), booth (2 x RCA), grabación (2 x RCA), auriculares estéreo (jack</p>

	6'3 mm)
RESPUESTA	20-20.000 Hz
DISTORSIÓN	Armónica: 0'05 %
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 87 dB
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 10 W máximo
MEDIDAS	245 x 101 x 315 mm fondo
PESO	3'1 kg

© 2018 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.